

2ППНТ(К), 3ППНТ(К)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕКИДНЫЕ С НЕЙТРАЛЬЮ
ДВУХПОЛЮСНЫЕ И ТРЕХПОЛЮСНЫЕ



2ППНТ

Основные характеристики малогабаритных переключателей 2ППНТ(К), 3ППНТ(К)

Назначение Для работы в цепях постоянного тока.
Изделия герметизированные и пылевлаго-защищенные.

Выключатели с индексом “К” устанавливаются в кабинах с красным освещением и отличаются отсутствием светящегося глазка на ручке, которая длиннее на 6 мм.

Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В	$27^{+2,4}_{-3,0}$
Коммутируемый ток, А:	
при активной нагрузке	0,1-15,0
при индуктивной нагрузке с постоянной времени $T \leq 0,015$ с	0,1-7,0
Падение напряжения на выводах, мВ, не более	180
Усилие переключения ручки, кгс	4,9-29,4 (0,5-3,0)
Рабочая температура окружающей среды, °С	от -60 до +60
Относительная влажность, %	до 100
Масса, г, не более:	
2ППНТ(К)	105
3ППНТ(К)	130

Шифр	Код ОКП	Номер ТУ
2ППНТ/К/	75 5392 0066	7Ш0.360.002ТУ
3ППНТ/К/	75 5392 0088	



Шифр	Применение	
2ППНТ	Ил-96-300	
2ППНТК	Ил-76, Ка-32, Як-42, Ан-2, Ан-74ТК-300 и др.	
3ППНТ	Ми-6, Ми-8 и др.	
3ППНТК	Ил-76, Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ту-134, Ту-154, Ан-74ТК-300Д, Ми-8, Ми-17 и др.	
Разработчик	Изготовитель	Центр ТОиР
КБЭ ХХІ века (Сарапул)	Электроавтомат (Алатырь)	