4КНР, 8КНР, 4КНРМ-1(2), 8КНРМ-1

КНОПКА ДВУХПОЛЮСНАЯ НАЖИМНАЯ С НЕЙТРАЛЬЮ

Основные характеристики кнопок 4КНР, 8КНР, 4КНРМ-1(2), 8КНРМ-1

Назначение Для работы в цепях постоянного тока.
Индекс “М-1” в названии изделия означает, что конструкция головки кнопки металлическая вогнутая, индекс “М-2” — прорезиненная выпуклая.

Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В	$27^{+2,4}_{-3,0}$
Коммутируемый ток, А:	
при активной нагрузке	0,1-5,0
при индуктивной нагрузке с постоянной времени Т≤0,008	0,1-3,0
Падение напряжения на выводах, мВ, не более	180
Ресурс, количество включений:	
при I=1-3А (инд)	25000
для 4КНРМ-2: при I-0,1-5А (акт)	50000
при I=0,1-1А (инд)	50000
Усилие срабатывания, Н(кгс)	4,9-24,5 (0,5-2,5)
Рабочая температура окружающей среды, °С	от -60 до +60
Относительная влажность, %	до 98
Масса, г, не более	30
Масса 4КНРМ-2, г	32

Шифр	Код ОКП	Номер ТУ
4КНР	7553930014	8Ю3.604.005ТУ
8КНР	7553930015	

Шифр	Применение
4КНР(-1,2)	Ми-8, Ка-26, Ка-32, Ми-17 и др.
8КНР	Ан-24, Ан-26 и др

Разработчик	**Изготовитель**	**Центр ТОиР**
КБЭ XXI века (Сарапул)	Электроавтомат (Алатырь)	