

Ф-100, Ф-14А, Ф-14ВТ, Ф-37(Б), Ф-37ВТ, Ф-70, Ф-70ВТ, ФК-70Т

ФИЛЬТРЫ СНИЖЕНИЯ ПОМЕХ СЕТЕЙ ПИТАНИЯ



Ф-100

Основные характеристики фильтров Ф-100, Ф-14А, Ф-14ВТ, Ф-37(Б), Ф-37ВТ, Ф-70, Ф-70ВТ, ФК-70Т

Назначение Снижение уровня высокочастотных радиопомех, создаваемых в электрической сети объекта.

Наименование изделия	Ф-100	Ф-14А	Ф-14ВТ	Ф-37(Б)
Номинальное напряжение, В	27			
Номинальный ток, А	100	14	14	37
Падение напряжение в фильтре при номинальном токе, В, не более	0,05	0,32	0,2	
Масса изделия, кг, не более	0,8	0,65	0,65	(со штепсельным разъемом) 1,3 кг (Ф37), 1,4 кг (Ф37Б)
Габариты, мм	186 x 125 x 66	124 x 111,5 x 52	124 x 111,5 x 95,5	131 x 109 x 78
Применение	Ту-134, Ми-8Т, Ми-8АМТ, Ан-22	Ил-18, Ту-134, Ми-8, Ан-12, Ан-124, Су-24, Су-25, МиГ-25ПД, МиГ-27М, Ми-2, Як-38	Су-25, МиГ-23, МиГ-27М, МиГ-29, Ка-27, Су-27	Ил-76, Ту-22М3, Ту-95МС

Наименование изделия	Ф-37ВТ	Ф-70	Ф-70ВТ	ФК-70Т
Номинальное напряжение, В	27			
Номинальный ток, А	37	70	70	40
Падение напряжение в фильтре при номинальном токе, В, не более	0,2	0,16	0,2	
Масса изделия, кг, не более	0,8	0,8	0,9	0,6
Габариты, мм	133x106x84	137x106x85	143x120x73	166x101x58
Применение	М-101Т, Ил-76, Ту-22МЗ, МиГ-31, Су-27, МиГ-27М, Су-25	Су-27, Су-25	Су-25, МиГ-25П, МиГ-31, МиГ-23	Су-27М, Су-25

Изготовитель	Центр ТООР
СЭГЗ (Сарапул)	