



Открытое акционерное общество Казанский завод «Электроприбор»
ул. Н. Ершова, 20, г. Казань, Россия, 420061, тел.: (843) 272-40-01, факс: (843) 238-89-83, e-mail: elp@priborist.net, www.priborist.net, электроприбор.пф

СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ О ПОЖАРЕ

Наименование системы	Шифр системы	Состав системы	Основные характеристики системы	Особенности конструкции
Система пожарной сигнализации	СПС-1	Блок исполнительный БИ-06-СМ	1	- напряжение питания ($27^{+2,4}_{-3,0}$) В; - количество каналов – 6; - напряжение срабатывания каждого канала от 24 до 36 мВ; - время срабатывания от 1 до 4,5 с; - диапазон температур срабатывания от 200 до 750 °С при скорости воздушного потока 2,5 – 3 м/с; - сигнализаторы выдерживают температуру 1100 °С в течение 5 минут; - масса системы не более 2,8 кг
		Ответные части эл. соединителей	4	
		Сигнализатор СП-1	8	
		Сигнализатор СП-2	7	
		Сигнализатор СП-3	8	
		Запасные части:		
		Гайки 4-Ц ОСТ 1 33055-80	69	
Система пожарной сигнализации	СПС-3	Блок исполнительный БИ-06	1	- при срабатывании исполнительный блок выдаёт сигнал в виде напряжения бортсети, а также замыкает реле бортовой системы пожаротушения; - температура срабатывания зависит от используемых сигнализаторов; - исполнительный блок выполнен на печатных платах; - печатные платы залиты герметиком; - монтаж блока на объекте в любом положении без амортизаторов; - имеется встроенный контроль работоспособности.
		Ответные части эл. соединителей	4	
		Сигнализатор УСП-1 ¹	6	
		Сигнализатор УСП-2 ¹	6	
		Сигнализатор УСП-3 ¹	-	
		Сигнализатор УСП-4 ¹	6	
		Сигнализатор УСП-5 ¹	-	
Система пожарной сигнализации	СПС-4	Блок исполнительный БИ-06	1	- при срабатывании исполнительный блок выдаёт сигнал в виде напряжения бортсети, а также замыкает реле бортовой системы пожаротушения; - температура срабатывания зависит от используемых сигнализаторов; - исполнительный блок выполнен на печатных платах; - печатные платы залиты герметиком; - монтаж блока на объекте в любом положении без амортизаторов; - имеется встроенный контроль работоспособности.
		Ответные части эл. соединителей	4	
		Сигнализатор УСПД-1 ¹	3	
		Сигнализатор УСПД-2 ¹	3	



Открытое акционерное общество Казанский завод «Электроприбор»
ул. Н. Ершова, 20, г. Казань, Россия, 420061, тел.: (843) 272-40-01, факс: (843) 238-89-83, e-mail: elp@priborist.net, www.priborist.net, электроприбор.пф

СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ О ПОЖАРЕ

Наименование системы	Шифр системы	Состав системы		Основные характеристики системы	Особенности конструкции
Система сигнализации о пожаре	ССП-2А (комплект-товка № 1)	Блок исполнительный БИ-2АЮ	1	- напряжение питания ($27 \pm 2,7$) В; - количество каналов – 6; - напряжение срабатывания каждого канала от 28 до 65 мВ; - время срабатывания не более 2,5 с; - температура срабатывания не менее 115 °С при скорости воздушного потока 3 – 4 м/с и скорости нарастания температуры не менее 2 °С/с; - датчики выдерживают температуру 1100 °С в течение 5 минут; - масса системы не более 4,0 кг	- при срабатывании исполнительный блок выдаёт сигнал в виде напряжения бортсети, а также замыкает реле бортовой системы пожаротушения; - исполнительный блок выполнен на поляризованных реле; - монтаж блока на объекте в горизонтальном положении на амортизаторах типа АПН-1; - имеется встроенный контроль работоспособности
		Ответные части эл. соединителей	4		
		Розетка ССП-2И-РМ	18		
		Датчик ДПС	18		
		Запасные части:			
		Датчик ДПС	2	- напряжение питания ($27 \pm 2,7$) В; - количество каналов – 6; - напряжение срабатывания каждого канала от 47 до 60 мВ; - время срабатывания не более 2 с; - диапазон температур срабатывания от 180 до 400 °С при скорости воздушного потока 3 – 4 м/с и скорости нарастания температуры от 2 до 4 °С/с; - датчики выдерживают температуру 1100 °С в течение 5 минут; - масса системы не более 2,9 кг	- при срабатывании исполнительный блок выдаёт сигнал в виде напряжения бортсети, а также замыкает реле бортовой системы пожаротушения; - исполнительный блок выполнен на печатных платах; - печатные платы залиты герметиком; - монтаж блока на объекте в любом положении без амортизаторов; - имеется встроенный контроль работоспособности
		Блок исполнительный БИ-2А серия 2	1		
		Ответные части эл. соединителей	4		
		Розетка ССП-2И-РМ	18		
		Датчик ДПС	18		
		Запасные части:		- напряжение питания ($27 \pm 2,7$) В; - количество каналов – 6; - напряжение срабатывания каждого канала от 14 до 30 мВ; - время срабатывания не более 1 с; - температура срабатывания не более 180 °С при скорости воздушного потока 3 – 4 м/с и скорости нарастания температуры не менее 2 °С/с; - датчики выдерживают воздействие открытого пламени в течение 20 секунд; - масса системы не более 3,9 кг	- при срабатывании исполнительный блок выдаёт сигнал в виде напряжения бортсети, а также замыкает реле бортовой системы пожаротушения; - исполнительный блок выполнен на поляризованных реле; - монтаж блока на объекте в горизонтальном положении на амортизаторах; - имеется встроенный контроль работоспособности.
		Датчик ДПС	2		
		Блок исполнительный М11.45.008	1		
		Ответные части эл. соединителей	4		
		Розетка ССП-2И-РМ	18		
Система сигнализации о пожаре	ССП-2АМ	Датчик ДТБГ	18	- напряжение питания ($27 \pm 2,7$) В; - количество каналов – 6; - напряжение срабатывания каждого канала от 14 до 30 мВ; - время срабатывания не более 1 с; - температура срабатывания не более 180 °С при скорости воздушного потока 3 – 4 м/с и скорости нарастания температуры не менее 2 °С/с; - датчики выдерживают воздействие открытого пламени в течение 20 секунд; - масса системы не более 3,9 кг	- при срабатывании исполнительный блок выдаёт сигнал в виде напряжения бортсети, а также замыкает реле бортовой системы пожаротушения; - исполнительный блок выполнен на поляризованных реле; - монтаж блока на объекте в горизонтальном положении на амортизаторах; - имеется встроенный контроль работоспособности.
		Запасные части:			
		Датчик ДТБГ	2		
		Блок исполнительный М11.45.008	1		
		Ответные части эл. соединителей	4		
		Розетка ССП-2И-РМ	18		
		Датчик ДТБГ	18		
		Запасные части:			
		Датчик ДТБГ	2		



Открытое акционерное общество Казанский завод «Электроприбор»

ул. Н. Ершова, 20, г. Казань, Россия, 420061, тел.: (843) 272-40-01, факс: (843) 238-89-83, e-mail: elp@priborist.net, www.priborist.net, электроприбор.пф

СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ О ПОЖАРЕ

Наименование системы	Шифр системы	Состав системы	Основные характеристики системы	Особенности конструкции
Система сигнализации о пожаре	ССП-2И	Блок исполнительный БИ-2И	1	- при срабатывании исполнительный блок выдаёт сигнал в виде напряжения бортсети, а также замыкает реле бортовой системы пожаротушения; - исполнительный блок выполнен на поляризованных реле; - монтаж блока на объекте в горизонтальном положении на амортизаторах; - имеется встроенный контроль работоспособности
		Ответная часть эл. соединителя	1	
		Розетка ССП-2И-РМ	6	
		Датчик ДТБГ	6	
		Запасные части:		
		Датчик ДТБГ	2	
Система сигнализации о пожаре	ССП-2И серия 2	Блок исполнительный БИ-2И серия 2	1	- при срабатывании исполнительный блок выдаёт сигнал в виде напряжения бортсети, а также замыкает реле бортовой системы пожаротушения; - исполнительный блок выполнен на печатных платах; - печатные платы залиты герметиком; - монтаж блока на объекте в любом положении без амортизаторов; - имеется встроенный контроль работоспособности
		Ответная часть эл. соединителя	1	
		Розетка ССП-2И-РМ	6	
		Датчик ДПС	6	
		Запасные части:		
		Датчик ДПС	2	
Система сигнализации о пожаре	ССП-2ИМ	Блок исполнительный БИ-2ИМ	1	- при срабатывании исполнительный блок выдаёт сигнал в виде напряжения бортсети, а также замыкает реле бортовой системы пожаротушения; - исполнительный блок выполнен на поляризованных реле; - монтаж блока на объекте в горизонтальном положении на амортизаторах; - имеется встроенный контроль работоспособности.
		Ответная часть эл. соединителя	1	
		Розетка ССП-2И-РМ	6	
		Датчик ДПС	6	



Открытое акционерное общество Казанский завод «Электроприбор»
ул. Н. Ершова, 20, г. Казань, Россия, 420061, тел.: (843) 272-40-01, факс: (843) 238-89-83, e-mail: elp@priborist.net, www.priborist.net, электроприбор.пф

СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ О ПОЖАРЕ

Наименование системы	Шифр системы	Состав системы		Основные характеристики системы	Особенности конструкции
Система сигнализации о пожаре	ССП-6	Блок исполнительный ССП-6БИ	1	- напряжение питания ($27 \pm 2,7$) В; - количество каналов – 3; - напряжение срабатывания каждого канала от 42 до 96 мВ; - время срабатывания не более 1 с; - температура срабатывания не более 180 °С при скорости воздушного потока 3 – 4 м/с и скорости нарастания температуры не менее 2 °С/с; - датчики выдерживают воздействие открытого пламени в течение 20 секунд; - масса системы не более 2,0 кг	- при срабатывании исполнительный блок выдаёт сигнал в виде напряжения бортсети, а также замыкает реле бортовой системы пожаротушения; - исполнительный блок выполнен на поляризованных реле; - монтаж блока на объекте в горизонтальном положении на амортизаторах; - имеется встроенный контроль работоспособности.
		Ответная часть эл. соединителя	1		
		Розетка ССП-2И-РМ	9		
		Датчик ДТБГ	9		
		Запасные части: Датчик ДТБГ	2		
Система сигнализации о пожаре	ССП-6 серия 2	Блок исполнительный ССП-6БИ серия 2	1	- напряжение питания ($27 \pm 2,7$) В; - количество каналов – 3; - напряжение срабатывания каждого канала от 47 до 60 мВ; - время срабатывания не более 2 с; - диапазон температур срабатывания от 180 до 400 °С при скорости воздушного потока 3 – 4 м/с и нарастания температуры от 2 до 4 °С/с; - датчики выдерживают температуру 1100 °С в течение 5 минут; - масса системы не более 1,3 кг	- при срабатывании исполнительный блок выдаёт сигнал в виде напряжения бортсети, а также замыкает реле бортовой системы пожаротушения; - исполнительный блок выполнен на печатных платах; - печатные платы залиты герметиком; - монтаж блока на объекте в любом положении без амортизаторов; - имеется встроенный контроль работоспособности.
		Ответная часть эл. соединителя	1		
		Розетка ССП-2И-РМ	9		
		Датчик ДПС	9		
		Запасные части: Датчик ДПС	2		
Система сигнализации о пожаре	ССП-7	Блок реле ССП-7БИС	1	- напряжение питания ($27 \pm 2,7$) В; - количество каналов – 2; - напряжение срабатывания каждого канала от 10 до 26 мВ; - время срабатывания не более 4 с; - диапазон температур срабатывания от 200 до 500 °С; - масса системы не более 4,0 кг	- при срабатывании исполнительный блок выдаёт сигнал в виде напряжения бортсети, а также замыкает реле бортовой системы пожаротушения; - исполнительный блок выполнен на поляризованных реле; - монтаж блока на объекте в горизонтальном положении на амортизаторах; - имеется встроенный контроль работоспособности.
		Ответные части эл. соединителей	4		
		Датчик ДТБ2АУ	4		
		Запасные части:			
		Датчик ДТБ2АУ	2		



Открытое акционерное общество Казанский завод «Электроприбор»
ул. Н. Ершова, 20, г. Казань, Россия, 420061, тел.: (843) 272-40-01, факс: (843) 238-89-83, e-mail: elp@priborist.net, www.priborist.net, электроприбор.пф

СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ О ПОЖАРЕ

Наименование системы	Шифр системы	Состав системы	Основные характеристики системы	Особенности конструкции
Система сигнализации о пожаре	ССП-ФК	Блок исполнительный ССП-ФК БИС	1	- при срабатывании исполнительный блок выдаёт сигнал в виде напряжения бортсети, а также замыкает реле бортовой системы пожаротушения; - исполнительный блок выполнен на поляризованных реле; - монтаж блока на объекте в горизонтальном положении на амортизаторах; - имеется встроенный контроль работоспособности.
		Ответные части эл. соединителей	4	
		Розетка ССП-2И-РМ	18	
		Датчик ДТБГ	18	
		Запасные части:		
		Датчик ДТБГ	2	
Система сигнализации о пожаре	ССП-ФК серия 2	Блок исполнительный ССП-ФК-БИ серия 2	1	- при срабатывании исполнительный блок выдаёт сигнал в виде напряжения бортсети, а также замыкает реле бортовой системы пожаротушения; - исполнительный блок выполнен на печатных платах; - печатные платы залиты герметиком; - монтаж блока на объекте в любом положении без амортизаторов; - имеется встроенный контроль работоспособности.
		Ответные части эл. соединителей	4	
		Розетка ССП-2И-РМ	18	
		Датчик ДПС	18	
		Запасные части:		
		Датчик ДПС	2	

1 Количество сигнализаторов может быть изменено при заказе.